



PORTABLE SOLAR GENERATOR SOLA UNAGI JET26-20AA

SOLA・UNAGI

ソーラー式ポータブル発電器「ソラ・ウナギ ネオ」



NEW
**バッテリー消費をさらに少なくするため
 本体スイッチを改善!** バッテリーの過放電進行を和らげました。

NEW
堅牢性に優れたアルミフレームを採用。
 レイアウトも刷新し、高級感のあるボディに。

THE CLEAN ENERGY PROJECT



- 使用時間の目安** (満充電の場合)
- ・空気清浄機…約3時間(44W)
 - ・液晶テレビ…約2時間(62W)
 - ・DVDプレーヤー…約12時間(12W)
- ※実際の使用時間は利用状況により異なります。

PORTABLE SOLAR GENERATOR

■ 特許・実用新案・意匠・商標登録出願済

太陽を持ち運べ!

本製品は、太陽光で発電した電力を内蔵バッテリーに蓄え、家庭用電源(100V)として使用することが出来るポータブルのソーラー式発電器です。コンパクトなケースに全ての機器(バッテリー、インバーター、コントローラー)を一体化しているので、太陽へ向けてケースを開くだけで発電出来ます。燃料や騒音の心配もなく、電源・配線工事が不要で電気代もかかりません。

ジェット・NEKO株式会社
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
 ☎0120-353-363
 URL <http://www.jet-neko.com/>

PORTABLE SOLAR GENERATOR SOLA UNAGI

JET26-20AA

新しい潮流へ... 進化したソラ・ウナギ



NEW
Ⅰ 堅牢性に優れたアルミフレームを採用。



● レイアウトも刷新し、高級感のあるボディに。

NEW
**Ⅱ バッテリー消費をさらに少なくするため
 本体スイッチを改善!**



● バッテリーの過放電進行を和らげました。

- **CO₂排出量はゼロ。地球環境に貢献。** Ecology
ガソリンを使わないのでCO₂を排出しません。
- **コンパクト設計で持ち運びもラク。**
バッテリー・インバーター・コントローラー内蔵。
- **メンテナンスコストの大幅削減。**
ガソリン式ではないので燃料代、メンテナンス代を削減できます。

- **安全で音も静か。臭いも無い。**
ガソリンを使わないので室内でもご使用できます。
- **商用電源・電池は不要。** Ecology
太陽光があればいつでもどこでも充電できます。
- **災害時やアウトドアでも大活躍。**
停電時や電源の無い場所でもAC100Vが使えます。



製品仕様 / Specifications

- ソーラーパネル: 多結晶シリコン26W(13W×2)
- バッテリー: Pb/バッテリー(密閉小型)DC12V 20Ah
- 出力: AC100V 60Hz
- 最大定格出力: 400W
- ケース素材: アルミニウム他
- 総重量: 約11Kg
- 寸法: 450×300×155mm
- 使用温度範囲: -10~40℃



充電方法 / Charge

- 本体スイッチを「充電」にして下さい。
- 本体のストッパーをはずし、フタを開けソーラーパネルが水平になるように設置して下さい。
- ソーラーパネル部を直接太陽光のあたる方向に向けて下さい。
- 充電状態は本体側面にある充電中表示LEDで確認できます。
- 雨水等に濡れない様に注意して下さい。
- ソーラーパネルで充電しながら、電源として使用することもできます。

使用方法・注意 / How to use・Attention

- 本体スイッチを「使用」にして下さい。この時に冷却ファンの音がしますが異常ではありません。
- 電源コンセントに電化製品のプラグを差し込んで下さい。
- 使用後は、本体スイッチを「保管」にして下さい。
- 長期保管の前には、直射太陽光の下で十分に蓄電した後、本体スイッチを「保管」にして下さい。
- 使用後は、電源コンセントから電化製品のプラグを抜いて下さい。
- 保管中でも、1ヶ月に1回以上を目安に直射太陽光による充電を8時間以上行って下さい。
- 充電時にパネル部分に物を置かないで下さい。ソーラーパネルが影になると発電量が減ります。
- 本製品の使用に適した電化製品(蛍光灯、ノートパソコンなどの小型電化製品)をご使用下さい。
- 本製品の使用に適さない電化製品(大型冷蔵庫、大型テレビ、エアコン等大型電化製品や高精度計測器などの精密機器)のご使用はご遠慮下さい。
- ホットプレートやヒーターなどの規格が400Wを超える電化製品を使用すると安全装置が働くため電気の供給を停止します。再度ご使用になる際は、電化製品のプラグをコンセントから外して本体スイッチを一旦「保管」にして「使用」に戻して下さい。



お問い合わせ

製造元

ジェット・NEKO株式会社
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
 ☎0120-353-363
 営業時間 (AM9:00~PM18:00) 土日祝日は除く
 URL <http://www.jet-neko.com/>



※このカタログは2009年9月現在のものです。製品の仕様等につきましては、予告なく変更する場合がございます。※本カタログの製品の色調は印刷のため実物と異なる場合がございます。